

Einrichtung von Rufnummern in der Fritzbox

Um Ihren Telefonanschluss nutzen zu können müssen Ihre Telefonnummern in der Fritzbox eingerichtet und die Rufnummern den Endgeräten zugewiesen werden. In der folgenden Beschreibung erklären wir, wie diese Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die Einstellungsbeschreibung basiert auf der aktuellen SW der Fritzbox.

Inhalt

SCHRITT 1 – Fritzbox aufrufen	2
SCHRITT 2 – Anschlusseinstellungen	2
SCHRITT 3 – Neue Rufnummer erstellen	3
SCHRITT 4 – Rufnummer zuweisen	5



SCHRITT 1 – Fritzbox aufrufen

Öffnen Sie im Browser (z.B. Edge, Firefox) in der Eingabezeile -!nicht Google Suchfenster!- die Startseite Ihrer FRITZ! Box unter "fritz.box" (ohne "www") und geben Sie ggf. das "Fritz!box Kennwort" (nicht den WLAN Schlüssel) Ihrer Fritzbox ein.

Willkomm	en bei Ihrer FRITZ!Box 7590 AX
FRITZ!Box-Kennwort	۲
	Anmelden
Hinweis: Die FRITZ!Box-Benutzeroberflä gesichert. Dieses Kennwort fin	che ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort den Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7590 WW		FRITZ!Box-Ke	11234
WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) 3779 8981 1562 8981 1	1234	Netzteile: 311 311P0W165 —⊙-@-⊕ 12	1 PO W134 • V 2,5A
Serien-Nummer H515.123.45.678.901	X	Artikel-Numn 2000 2784	ier:
CWMP-Account 00040E-123456789012	CE	AVM GmbH, 10547 Berlin	AVA

SCHRITT 2 – Anschlusseinstellungen

Wählen Sie im Menü zunächst "Telefonie" und dann "Eigene Rufnummern" aus. Anschließend klicken Sie oben auf den Reiter "Anschlusseinstellungen". Geben Sie dort in den Feldern "Landesvorwahl" die "00" und "49" ein und in den Feldern für Ortsvorwahl entsprechend Ihre Ortsvorwaldaten gemäß der Grafik unten.

	Übersicht	Caracteria Control
۲	Internet	Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung
Ľ	Telefonie ^	Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen Vornehmen.
	Anrufe	
	Anrufbeantworter	Standortangaben
	Telefonbuch	Land Deutschland -
	Weckruf	
	Fax	Landesvorwahl 00 49
	Rufbehandlung	Ortsvorwahl 0 54XXX
	Telefoniegeräte	
	Eigene Rufnummern	Ersatzverbindung

Klicken Sie anschließend unten rechts auf "Übernehmen".



SCHRITT 3 – Neue Rufnummer erstellen

Klicken Sie nun oben auf den Reiter "Rufnummern". Eine neu einzustellende Box ist an dieser Stelle ohne eingetragene Rufnummern.

Klicken Sie auf den Button "Neue Rufnummer".

Â	Übersicht	📞 Telefonie > Eigene Rufnummern			?
۲	Internet	Rufnummern Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung		
C	Telefonie ^	Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern	einrichten und bearbeiten.		
	Anrufe			121	15 B.
	Anrufbeantworter	Status Rufnummer 🗘	Anbieter 🗘	Vorauswahl 🗇	*-
	Telefonbuch	Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			
	Weckruf				
	Fax				ϵ
	Rufbehandlung			Liste drucke	
	Telefoniegeräte				
	Eigene Rufnummern				
	DECT				
₽	Heimnetz				

Bekommen Sie hier eine Abfrage ob es sich um einen herkömmlichen Festnetzanschluss ø oder um eine VoIP Nummer handelt wählen Sie hier "VoIP".

Im nun erscheinenden Fenster lassen Sie das Feld "Telefonie-Anbieter" in seiner Auswahl "Anderer Anbieter" bestehen.

In den Feldern "Rufnummer für die Anmeldung" und Interne "Rufnummer in der FritzBox" tragen Sie nun die gewünschte Rufnummer inklusive der Landeskennung mit "0049" ein (nicht "+49")



*Rufnummer für die Anmeldung

Rufnummer eintragen

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnumme benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegebe



Abbrechen

Weiter

Weiter unten unter "Zugangsdaten" geben Sie nun noch die folgenden Daten ein:

Zugangsdaten	
Benutzername	00495xxxxxxxxx
Authentifizierungsname	
Kennwort	XXXXXXXXX
Registrar	sip.voip-cc.net
Proxy-Server	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwał	il ein:
Ortsvorwahl	054xxx
Weitere Einstellungen v	

- Benutzername: komplette Nummer inkl. der Landeskennung (wie bei der Rufnummer für die Anmeldung)
- Kennwort: das zugehörige Kennwort für diese Rufnummer
- Registrar: sip.voip-cc.net
- o Authentifizierungsname & Proxyserver: bleiben frei
- Sofern Sie das Feld "Ortsvorwahl" angeboten bekommen, geben Sie bitte hier Ihre Ortsvorwahl inkl. "O" ein

Klicken Sie nun auf "Weiter" und bestätigen Sie die kommenden Fenster, bis die Übersicht erscheint, in der die Nummer mit einem grünen Punkt am Anfang angezeigt wird.

Â	Übersicht			?					
۲ ۲	Internet		Rufnummern	Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung				
	Telefonie ^ Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Telefonbuch	^	Auf dieser Seite könner	n Sie Ihre eigenen Rufnummern ein	richten und bearbeiten.				
			Status Rufnummer 🤇	>	Anbieter 🗘	Vorauswahl 🗘			*/-
			05481800553	3218	sip.voip-cc.net*	*121#		1	Ū
	Weckruf		U						
	Rufbehandlung								
	Telefoniegeräte		* modifizierter "Andere	r Anbieter"					
	Eigene Rufnummern						Liste drucken	Neue Rufnun	nmer

- Sollte die Nummer nicht "grün werden" ist idR eine Einstellung falsch eingetragen
- Haben Sie weitere Nummern einzutragen, so benutzen Sie NICHT die Option "Weitere Rufnummer" sondern beenden Sie die Registrierung einer Nummer und starten Sie den Vorgang jeweils neu für jede weitere Nummer, da jede Nummer ihre eigenen Zugangsdaten hat.



SCHRITT 4 – Rufnummer zuweisen

Rufnummern an die Anschlüsse der Fritzbox zuweisen:

Klicken Sie im Menü unter "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".

Klicken Sie am gewünschten Anschluss (z.B. Fon 1) auf den rechtsseitigen Stift zum Bearbeiten.

Â	Übersicht		🝾 Telefonie > T	elefoniegeräte							?
۲	Internet		Hier können Sie alle m	it der EDITZIBoy verh	undenen und integrie	rten Telefoniegeräte w	ie Telefone Anrufi	eantworter Eave	eräte un	d Türsprechanlagen	inrichten und hearbeiten
5	Telefonie	^	The Komen Sie alle m		Dufaummen	Dufaummer	le releione, Anran	Jeantworter, raxg	erate un	u rurspreenantagen i	innenten und bearbeiten.
	Anrufe		Name 🤤	Anschluss 🗘	ausgehend 🗘	ankommend 🗘	intern 🗘		1	*~	
	Anrufbeantworter		Telefon	FON 1	e.	alle	**1		()) ū	
	Telefonbuch		Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	0	1	Ū	
	Weckruf										
	Fax										
_	Rufbehandlung										
	Telefoniegeräte									Liste drucken	Neues Gerät einrichten
	r										

Wählen Sie in der Ausklappliste "Ausgehende Anrufe" die gewünschte Nummer aus.

Tragen Sie ggf. für die Bezeichnung eine eigene für das Gerät ein – z.B. "Wohnzimmer"

Wählen Sie im Kästchen für Ausgehende Anrufe mit dem Pfeil die gewünschte Rufnummer aus, mit der die Anrufe erfolgen sollen.

	Übersicht		📞 < Zurück	Telefonieg	erät am i	Anschluss FON 1	
۲	Internet		Telefon	Klingelsper	re	Merkmale des Tele	foniegerätes
C	Telefonie Anrufe	^ Hi	er können Sie die	e Rufnummern	für diese	n Anschluss vergeben.	
	Anrufbeantworter		Telefon am Ar	nschluss FON	1		
	Telefonbuch		Bezeichnung:		Telefon		
	Weckruf		Ausgehende #	Anrufe	~		
	Fax		004954818005	53218 ~			
	Rufbehandlung		Bitte wählen]		
	Telefoniegeräte		0049548180	0553218	eren		
	Eigene Rufnummern				lern reag	ieren	
	DECT						



Wählen Sie nun unter "Ankommende Anrufe" die Option "Nur auf folgende Rufnummern reagieren" und setzen Sie die Haken bei den gewünschten Nummern. (benutzen Sie diese Option auch, wenn die Rufnummer auf alle vorhandenen Rufnummern reagieren soll).

	Übersicht	C C Zurück Telefoniegerät am Anschluss FON 1	?
۲	Internet	Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes	
C	Telefonie ^ Anrufe	Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.	
	Anrufbeantworter	Telefon am Anschluss FON 1	
	Telefonbuch	Bezeichnung: Telefon	
	Weckruf	Ausgehende Anrufe	
	Fax	00495481800553218 v	
	Rufbehandlung	Ankommende Anrufe	
	Telefoniegeräte		
	Eigene Rufnummern	auf auf kulnummern reagieren auf auf kulnummern reagieren	
	DECT	🕑 0049 <mark>5</mark> 481800553218 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)	
Ð	Heimnetz		
(((1-	WLAN	Übernehmen Ver	werfen

Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen", um die Einstellungen abzuspeichern.

Danach klicken Sie oben auf "Zurück", um in die Übersicht zurückzugelangen.